





直流电感式接近传感器(M8)

直径	M8			M8		
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装		
感应距离 (Sn: mm)	2mm / 4mm			2mm / 4mm		
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍			不锈钢 或 黄铜镀镍		
有无LED	有LED			有LED		
图片						
工作电压	10-30VDC			10-30VDC		
涟波	<10%			<10%		
无负载电流	<10mA			<10mA		
最大负载电流	200mA			200mA		
漏电流	<0.01mA			<0.01mA		
电压降	<1.5V			<1.5V		
开关频率	2KHZ / 1KHZ			2KHZ / 1KHZ		
响应时间	0.1ms/0.2ms			0.1ms/0.2ms		
开关磁滞	<15%(Sr)			<15%(Sr)		
重复精度	<1.0%(Sr)			<1.0%(Sr)		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25℃ - +70℃			-25℃ - +70℃		
温度漂移	<10%(Sr)			<10%(Sr)		
短路保护	有			有		
过载电流保护点	220MA			220MA		
感应面材质	POM			POM		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1S1-M0802N-OPA3	D1S2-M0804N-OPA3	25	D1S1-M0802N-OPS3	D1S2-M0804N-OPS3	25
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1S1-M0802N-CPA3	D1S2-M0804N-CPA3	25	D1S1-M0802N-CPS3	D1S2-M0804N-CPS3	25
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1S1-M0802P-OPA3	D1S2-M0804P-OPA3	26	D1S1-M0802P-OPS3	D1S2-M0804P-OPS3	26
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1S1-M0802P-CPA3	D1S2-M0804P-CPA3	26	D1S1-M0802P-CPS3	D1S2-M0804P-CPS3	26
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常开	-	-	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-	-	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PVC)	-			-		
重量	约15克			约12克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来