



# 交流电感式接近传感器(M12)

直径	M12	M12		
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装		
感应距离 (Sn:mm)	4mm / 8mm	4mm / 8mm		
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍	不锈钢 或 黄铜镀镍		
有无LED	有LED	有LED		
图片	 CE	 CE		
工作电压	20-250VAC	20-250VAC		
无负载电流	<1.8mA	<1.8mA		
最大负载电流	400mA	400mA		
漏电流	<1.8mA	<1.8mA		
浪涌电流	5A(20ms)	5A(20ms)		
最小负载电流	5mA	5mA		
电压降	<8VAC AT 400mA	<8VAC AT 400mA		
开关频率	<25HZ	<25HZ		
响应时间	10ms / 10ms	10ms / 10ms		
开关磁滞	<15%(sr)	<15%(sr)		
重复精度	<1.0%(sr)	<1.0%(sr)		
防护等级	IP67	IP67		
工作环境温度	-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C		
温度漂移	<10%(sr)	<10%(sr)		
短路保护	无	无		
感应面材质	POM / PBT	POM / PBT		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-	-		
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-	-		
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-	-		
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-	-		
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-	-		
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-	-		
DC 两线式 10-60V 常开	-	-		
DC 两线式 10-60V 常闭	-	-		
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-	-		
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-	-		
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-	-		
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-	-		
AC 两线式 20-250V 常开	D7B1-M1204A-O3B2 ; D7B2-M1208A-O3B2	11	D7B1-M1204A-OEB4 ; D7B2-M1208A-OEB4	51
AC 两线式 20-250V 常闭	D7B1-M1204A-C3B2 ; D7B2-M1208A-C3B2	12	D7B1-M1204A-CEB4 ; D7B2-M1208A-CEB4	51
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			
AC/DC 两线式 20-250V 常开	-			
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	-			
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ3x0.34			
重量	约77 克	约14 克		

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger** 盟泰格  
Sensing the future 感应未来