



交流电感式接近传感器(M18)

直径	M18		M18	
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装		埋入安装/露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	8mm / 16mm		8mm / 16mm	
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍		不锈钢 或 黄铜镀镍	
有无LED	有LED		有LED	
图片				
工作电压	20-250VAC		20-250VAC	
无负载电流	<1.8mA		<1.8mA	
最大负载电流	400mA		400mA	
漏电流	<1.8mA		<1.8mA	
浪涌电流	5A(20ms)		5A(20ms)	
最小负载电流	5mA		5mA	
电压降	<8VAC AT 400mA		<8VAC AT 400mA	
开关频率	<25HZ		<25HZ	
响应时间	10ms / 10ms		10ms / 10ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<1.0%(sr)		<1.0%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 °C - +70 °C		-25 °C - +70 °C	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	无		无	
感应面材质	POM / PBT		POM / PBT	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	-		-	
DC 两线式 10-60V 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开	D7B1-M1808A-O3B2 ; D7B2-M1816A-O3B2	11	D7B1-M1808A-O3S2 ; D7B2-M1816A-O3S2	11
AC 两线式 20-250V 常闭	D7B1-M1808A-C3B2 ; D7B2-M1816A-C3B2	12	D7B1-M1808A-C3S2 ; D7B2-M1816A-C3S2	12
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常开	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	5.8φ3x0.5		5.8φ3x0.5	
重量	约161 克 / 约160克		约156 克 / 约146 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来