



交流/直流电感式接近传感器(M18)

直径	M18			M18		
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装		
感应距离 (Sn:mm)	8mm / 16mm			8mm / 16mm		
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍			不锈钢 或 黄铜镀镍		
有无LED	有LED			有LED		
图片						
工作电压	20-250VAC/20-250VDC			20-250VAC/20-250VDC		
无负载电流	<2.5mA			<2.5mA		
最大负载电流	200mA			200mA		
漏电流	<2.5mA			<2.5mA		
浪涌电流	2.2A for 20ms			2.2A for 20ms		
最小负载电流	5mA			5mA		
电压降	<10VAC;8VDC			<10VAC;8VDC		
开关频率	25HZ AC;40HZ DC			25HZ AC;40HZ DC		
响应时间	10ms / 10ms			10ms / 10ms		
开关磁滞	<15%(sr)			<15%(sr)		
重复精度	<1.0%(sr)			<1.0%(sr)		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25 °C - +70 °C			-25 °C - +70 °C		
温度漂移	<10%(sr)			<10%(sr)		
短路保护	有			有		
感应面材质	PBT			PBT		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-			-		
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-			-		
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-			-		
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 两线式 10-60V 常开	-			-		
DC 两线式 10-60V 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-			-		
AC 两线式 20-250V 常开	-			-		
AC 两线式 20-250V 常闭	-			-		
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-		
AC/DC 两线式 20-250V 常开	D8B1-M1808U-O3A2	D8B2-M1816U-O3A2	11	D8B1-M1808U-O3S2	D8B2-M1816U-O3S2	11
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	D8B1-M1808U-C3A2	D8B2-M1816U-C3A2	12	D8B1-M1808U-C3S2	D8B2-M1816U-C3S2	12
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-		
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PVC)	5.8φ3x0.5			5.8φ3x0.5		
重量	约161 克 / 约160克			约156 克 / 约146 克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来