





直流金属感应面电感式接近传感器(M8)

| 直径 | M8 | | M8 | |
|-----------------------------|---|----|---|----|
| 埋入安装/露出安装 | 埋入安装 | | 露出安装 | |
| 感应距离 (Sn:mm) | 1 mm | | 2 mm | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | | 不锈钢 | |
| 有无LED | 有 LED | | 有 LED | |
| 图片 |  CE | |  CE | |
| 工作电压 | 10-30VDC | | 10-30VDC | |
| 涟波 | <10% | | <10% | |
| 无负载电流 | <10mA | | <10mA | |
| 最大负载电流 | 200mA | | 200mA | |
| 漏电流 | <0.01mA | | <0.01mA | |
| 电压降 | <1.5V | | <1.5V | |
| 开关频率 | 2KHZ | | 2KHZ | |
| 响应时间 | 0.1ms/0.1ms | | 0.1ms/0.1ms | |
| 开关磁滞 | <15%(sr) | | <15%(sr) | |
| 重复精度 | <1.0%(sr) | | <1.0%(sr) | |
| 防护等级 | IP67 | | IP67 | |
| 工作环境温度 | -25 °C - +75 °C | | -25 °C - +75 °C | |
| 温度漂移 | <10%(sr) | | <10%(sr) | |
| 短路保护 | 有 | | 有 | |
| 过载电流保护点 | 220mA | | 220mA | |
| 感应面材质 | 不锈钢 | | 不锈钢 | |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开 | M1S1-M0801N-OPA3 | 25 | M1S2-M0802N-OPA3 | 25 |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭 | M1S1-M0801N-CPA3 | 25 | M1S2-M0802N-CPA3 | 25 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开 | M1S1-M0801P-OPA3 | 26 | M1S2-M0802P-OPA3 | 26 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭 | M1S1-M0801P-CPA3 | 26 | M1S2-M0802P-CPA3 | 26 |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | - | | - | |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | - | | - | |
| DC 两线式 10-60V 常开 | - | | - | |
| DC 两线式 10-60V 常闭 | - | | - | |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开 | - | | - | |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭 | - | | - | |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开 | - | | - | |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭 | - | | - | |
| DC 三线式 5-36V PNP 常闭 | - | | - | |
| DC 三线式 5-36V PNP 常开 | - | | - | |
| DC 三线式 5-36V NPN 常闭 | - | | - | |
| DC 三线式 5-36V NPN 常开 | - | | - | |
| DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换 | - | | - | |
| DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换 | - | | - | |
| 接线图编号 | ↑ | | ↑ | |
| 尺寸 (单位: mm) |  | |  | |
| 电线 2M (PVC) | M8 Pico-style | | M8 Pico-style | |
| 重量 | 约 15 克 | | 约 15 克 | |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


盟泰格
 Sensing the future 感应未来