



直流金属感应面电感式接近传感器(M12)

直径	M12		M12	
埋入安装/露出安装	埋入安装		露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	2 mm		4 mm	
外壳材质	不锈钢		不锈钢	
有无LED	有 LED		有 LED	
图片				
工作电压	10-30VDC/10-55VDC/10-60VDC		10-30VDC/10-55VDC/10-60VDC	
涟波	<10%		<10%	
无负载电流	<10mA		<10mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<0.01mA		<0.01mA	
电压降	<1.5V		<1.5V	
开关频率	2KHZ		1KHZ	
响应时间	0.1ms/0.1ms		0.2ms/0.2ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<1.0%(sr)		<1.0%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +75 ℃		-25 ℃ - +75 ℃	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	220mA		220mA	
感应面材质	不锈钢		不锈钢	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	M1S1-M1202N-O3A2	1	M1S2-M1204N-O3A2	1
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	M1S1-M1202N-C3A2	2	M1S2-M1204N-C3A2	2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	M1S1-M1202P-O3A2	3	M1S2-M1204P-O3A2	3
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	M1S1-M1202P-C3A2	4	M1S2-M1204P-C3A2	4
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	M4S1-M1202C-O2A2	7	M4S2-M1204C-O2A2	7
DC 两线式 10-60V 常闭	M4S1-M1202C-C2A2	8	M4S2-M1204C-C2A2	8
DC 三线式 10-55v NPN 常开	M3S1-M1202N-O3A2	1	M3S2-M1204N-O3A2	1
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	M3S1-M1202N-C3A2	2	M3S2-M1204N-C3A2	2
DC 三线式 10-55v PNP 常开	M3S1-M1202P-O3A2	3	M3S2-M1204P-O3A2	3
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	M3S1-M1202P-C3A2	4	M3S2-M1204P-C3A2	4
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-		-	
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ 3x0.15		4φ 3x0.15	
重量	约67 克		约65 克	

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来