



交流/直流电容式接近传感器(M18)

直径	M18		M18	
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装		埋入安装/露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	2-8mm 可调 / 2-15mm 可调		2-8mm 可调 / 2-15mm 可调	
外壳材质	不锈钢或黄铜镀镍		PBT 塑料	
有无LED	有LED		有LED	
图片				
工作电压	20-250VAC,50-60HZ,20-250VDC		20-250VAC,50-60HZ,20-250VDC	
涟波	DC Ripple<10%		DC Ripple<10%	
无负载电流	<2.5mA		<2.5mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<2.5mA		<2.5mA	
浪涌电流	2.2A for 20ms		2.2A for 20ms	
最小负载电流	5mA		5mA	
电压降	<=10VAC;<=8VDC		<=10VAC;<=8VDC	
开关频率	25HZ AC; 40HZ DC		25HZ AC; 40HZ DC	
开关磁滞	感应距离的1%-15%		感应距离的1%-15%	
重复精度	<1%(sr)		<1%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25℃ - +70℃		-25℃ - +70℃	
温度漂移	<+/-15% 感应距离		<+/-15% 感应距离	
感应面材质	PBT		PBT	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	-		-	
DC 两线式 10-60V 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开	-		-	
AC 两线式 20-250V 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常开	C8B1-M1808U-O3B2	C8B2-M1815U-O3B2 15	C8P1-M1808U-O2B2	C8P2-M1815U-O2B2 13
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	C8B1-M1808U-C3B2	C8B2-M1815U-C3B2 16	C8P1-M1808U-C2B2	C8P2-M1815U-C2B2 14
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ3x0.34		4φ2x0.34	
重量	约115克		约94克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mounttiger.com

电邮: sales@mounttiger.com

QQ: 873764592

Mounttiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来